



## Antes de instalar

Distancia mínima (Y) entre lighting Modulis Ramp RTS y un punto de mando radio. Y=30 Cm

Distancia mínima (Z) entre 2 lighting Modulis Ramp RTS: Z= 20 Cm



Gracias a su fijación con ejes pivotantes se puede su regular su inclinación hasta 90°



## Programación

0. conectar a la corriente

1. Pulsar Subida + bajada




2. Pulsar el botón de prog del mando hasta que encienda-apague




## Copiar mando

1. Pulsar el botón de prog del mando grabado hasta que encienda-apague

2. Pulsar el botón de prog del mando que queremos grabar hasta que encienda-apague



## Borrar Heating Ramp RTS



## Características

### Set de fijación universal



-Pared, Techo, Toldo

-Cromado

-Oscilante 90°



### Raíl de 3 metros, ral Blanco 9010

### 5 Focos halógenos orientables de 20 W

### Vida útil estimada 4.000h

### IP 44: Ideal para uso externo.

### Alimentación 230V

### Plug & Play, cable de 4 metros.

