



Agregar motores

***Ir al Menú "Sistema"**

Seleccionamos Asociar y pulsamos Ok.

Seleccionamos Agregar motores.

Introducir Nombre

Seleccionar carácter y confirmar con

Abrir programación en el mando actual y cerrar programación el Impresario

Para salir de este menú y volver a la pantalla Inicial.
Pulsar **C** hasta ver la pantalla principal

Orden de Programación

- Añadir motores a la memoria (Máximo 20)
- Crear Programas o escenarios (Máximo 16)
- Crear días tipo (Máximo 6: Cada día tipo puede contener máx 4 escenarios)
- Crear semanas (Máximo 3)

Crear Escenarios

Ir al Menú "Sistema"

Seleccionamos Nuevo para crear Un escenario y pulsamos Ok

Seleccionamos introducir Nombre y pulsar OK

Seleccionar carácter y confirmar con

Indicar el movimiento deseado a cada motor

Para salir de este menú y volver a la pantalla Inicial.
Pulsar **C** hasta ver la pantalla principal

Programación horaria

***Pulsamos Sistema y buscamos la pestaña de Días**

Seleccionamos Nuevo para crear Un nuevo día y pulsamos Ok

Seleccionamos introducir Nombre y pulsar OK

Seleccionar carácter y confirmar con

Seleccionamos Prog. Escenario y pulsamos OK.

Introducir los escenarios y el horario a cada escenario

Para salir de este menú y volver a la pantalla Inicial.
Pulsar **C** hasta ver la pantalla principal

***Pulsamos Sistema y buscamos la pestaña de Semanas**

Seleccionamos Nuevo para crear Un nueva semana y pulsamos Ok

Introducir Nombre para dar nombre

En esta pantalla se elegirá el día que se desee ejecutar.
Para finalizar pulsamos Ok y luego C hasta ver la pantalla principal

